



[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## URFOG TEMPEST-BAT300



URFOG batteritåkegenerator - Flere innganger og utganger - Tåkelegger opptil 100 m<sup>3</sup> - 6 måneders autonomi - Redusert størrelse

- URFOG
- Tåkegenerator
- Batteridrevet
- Genererer 100 m<sup>3</sup> tåke med null sikt på 60"
- 6 måneders autonomi
- Visuell LED-signalering
- Flere feilutganger
- Tillater ekstern strømforsyning fra alarmsentral eller 12V1,5A strømforsyning
- Justerbar triggertid
- Total lanseringstid 2 min
- Totalt utsettingsvolum 200 m<sup>3</sup>
- Inkluderer batterier med høyere strømkapasitet
- Hvit farge
- Reduserte dimensjoner 300 (H) x 200 (B) x 150 (D) mm

**Merke**

URFOG

<b>Tåkedekning</b>	300 m <sup>3</sup> (1 siktmetre) 100 m <sup>3</sup> (null sikt)
<b>Tåkedispenseringstid</b>	2s - test 15s - 25m <sup>3</sup> 30s - 50m <sup>3</sup> 60s - 100m <sup>3</sup>
<b>Total dispenseringstid</b>	2 minutter + 1 ekstra skuddprøve
<b>Forsinkelsestid etter utløsning</b>	Avfiring av 2s - 1 minutt Avfiring av 15s - 5 minutter Avfiring av 30s - 10 minutter Avfiring av 60s - 20 minutter
<b>Total mengde dispensert</b>	600 m <sup>3</sup> (1 siktmetre) 200m <sup>3</sup> (null sikt)
<b>Kassettkapasitet</b>	0,125 L
<b>Påfyllingsmetode</b>	Enkel å installere kassett
<b>Reaksjonstid</b>	200 ms
<b>Innganger</b>	3 kablede innganger: Tilkobling, utløsning og PIR/panikk
<b>Utganger</b>	3 kablede utganger (maks 16V) - 50mA): Feil, væske og lavt batteri
<b>Strømforsyning</b>	Batterier med høy strømkapasitet 2x 12V-9Ah Ekstern strømforsyning: 10-16V / 0,35-1,5A
<b>Batteriautonomi</b>	Inntil 6 måneder
<b>Forbruk</b>	Laveffektmodus < 3mW Alltid på modus 1,2W
<b>Dimensjoner</b>	300 (H) x 200 (B) x 150 (D) mm
<b>Vekt</b>	7,6 kg med batteri 1,9 kg uten batteri
<b>Installasjonstype</b>	Vertikal