



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 8 kanalers SF-NVR8108A-B2



Safire Smart - NVR-opptaker for B2 IP overvåkningskamera - 8CH video / H.265S-komprimering / 1HDD - Oppløsning opptil 12Mpx / Båndbredde 80Mbps - 4K HDMI og VGA / Dewarping Fisheye - Ansiktsgjenkjenning, Videometadata

- Safire Smart
- Gamma B2
- NVR-opptaker for IP-kameraer
- 8 CH
- Støttet båndbredde 80 Mbps
- Maksimal oppløsning 12 megapiksler
- H.265S/H.265+/H.265/H.264+ Kompresjon
- 1 4K HDMI-utgang og 1 VGA-utgang
- POS funksjon
- Smarte søk etter mennesker, kjøretøy og tohjulinger
- ansiktsgjenkjenning
- Ansiktssporing på kart
- Dewarping for Fisheye-kameraer
- Tilkobling/deaktivering fra mobil-APP
- Acceso IP Dual Stream
- RCA lyd
- Alarmer

- Plass til 1 HDD
- WEB, CMS og smarttelefongrensesnitt
- Kompatibel med ONVIF
- NDAA-sertifikat

Merke	Safire Smart
Innganger for IP-kameraer	B2
Kompatible IP-kameraer	8CH IP
Toveis lyd	Safire Smart (native protokoll), ONVIF
Hovedstrømopptak	1 inngang / 1 RCA utgang
	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Avkodingsevne	1CH 12Mpx @ 20FPS
	4CH 1080P @ 30FPS
Videokomprimeringsformat	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
lydkomprimering	G.711(U/A)
Total båndbredde	80 Mbps inn / 80 Mbps ut
videoutganger	1 HDMI 4K / 1 VGA
Skjermopløsning	HDMI: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
	*HDMI og VGA kan konfigureres til å sende ut samme eller annen videokilde
Samtidig multifunksjon	Péntaplex: Live, opptak, avspilling, sikkerhetskopiering og fjerntilgang
Multi-Pantalla	Primær utgang: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Live View) Sekundær Output: 1 / 4 / 6 / 8 / 9 (Live View)
	AI-modus (Standard): Maks. 8CH (samtidig HDMI og VGA) AI i opptaker tilgjengelig
	Uavhengig videoutgang: Maks. 16CH (HDMI- og VGA-uavhengig) AI per opptaker ikke tilgjengelig
Opptaksmetode	Manuell, planlagt, bevegelsesdeteksjon, smarte hendelser, alarminngang, POS
POS funksjon	Og
Perimeterbeskyttelse	Nødvendig å bruke Safire Smart 4I1- eller 8I2-kameraer
	Kunstig intelligens basert på klassifisering av mennesker, kjøretøy og tohjulinger på:
	- Områdeinntrenging
	- Linjekryssing
	- Regioninngang
	- Regionutgang

ansiktsgjenkjenning

Detaljerte søk etter intelligente hendelser
Ansiktsgjenkjenning med Safire Smart 411- eller 812-kameraer opp til 8CH (alle kanaler)
Ansiktsgjenkjenning av NVR selv med hvilket som helst kamera opp til 2CH

Ansiktsgjenkjenning opptil 6CH maksimum
Databehandling av opptil 18 bilder/sekund
32 biblioteker og opptil 10 000 ansiktsbilder

søk ved bilde gjennom opptakeren, APP og PC-programvare

Ansiktssporing på kart eller fly

Statistisk informasjon om ansiktsresultater etter dag, uke, måned eller personlig periode

Nødvendig å bruke Safire Smart 411- eller 812-kameraer

Uttak av funksjoner fra mennesker og kjøretøy

For mennesker: mulighet for å trekke ut opptil 13 egenskaper (briller, farge på klær osv.)

For kjøretøy: mulighet for å trekke ut opptil 5 egenskaper (farge, type) , etc.)

Ja (Safire Smart-nummerskiltkamera kreves)

Støtter dewarping av Fisheye-kameraer

16 innganger / 4 utganger

Minne USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB

Videometadata

Nummerskiltgjenkjenning

Dewarping

Alarmer

Ekstern backup

Intern lagring

Kommunikasjon

Fjerntilgang

Fôring

Driftstemperatur

Dimensjoner / vekt

1x HDD 3,5" SATA3.0 opptil 10 TB (ikke inkludert)

1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45

10/100/1000M (Ethernet) / RS485

Navegador Web, App Smartphone Safire Smart og programvare PC Safire Smart VMS

DC 12V / 2A, ? 20W (Sin disco duro)

-10oC ~50oC, Fuktighet 10~90 %

48,1 (Al) x 300 (An) x 248,5 (Fo) mm / 1,18 kg