



[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## TIANDY SWITCH 16 PORTERS + 2 UPLINK



- **Elnummer:** 6222820
- **Varemerke:** Tiandy
- **Switch høyde:** 44 MM
- **Switch Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45** 2
- **Switch antall PoE porter:** 16
- **Switch power over Ethernet (PoE):** 180 W
- **Switch maks. PoE effekt:** 15,4 W
- **Switch antall 100 Mbps POF-Porter:** 16
- **Switch Antall øvrige porter:** 3
- **Switch Antall porter 10/100 Mbps RJ45:** 16
- **Switch bredde:** 320 MM
- **Switch dybde:** 207 MM
- **Switch ethernet:** Ja
- **Switch håndterbar:** Nei
- **Switch lag 2** Nei
- **Switch monteringsmetode:** 19" innfelling

16\*10/100M POE-porter + 2\* 1000M Ethernet Uplink-porter +1\*1000M SFP-port

16\*10/100M POE-porter + 2\* 1000M Ethernet Uplink-porter +1\*1000M SFP-port;

· Samsvar med IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z standarder;

· Ethernet-port 10/100M rate automatisk adaptiv; n PoE-porten er i Extend-modus, og portene 1-16 tvinger 10M til automatisk å slå på AI-modus;

· Støtter POE-prioritet, i rekkefølge fra 1 til 16 porter, aktivert som standard;

· Flowkontrollmetode: IEEE 802.3x-standard brukes for full dupleks, og mottrykksstandard brukes for halv dupleks;

- Null konfigurasjonsfunksjon, leveres automatisk til adaptive enheter;
- Overvåke arbeidsstatusen til panelets indikatorlampe og hjelpe til med feilanalyse;
- Den er utstyrt med en tregirs én-tasts intelligent Dip-switch, som støtter VLAN, Standard og Extend-moduser;
- Støtte port lynbølge: felles modus 4KV, differensial modus 2KV; Elektrostatisk ESD: luft 8KV, kontakt 6KV. ?nivå B?