



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

STRØMFORDELINGSSKAP 12VDC 120W/10A



Slank strømfordelingskap - 1 AC-inngang 220 V 50Hz - 9 utganger - Tilbakestillbar sikring -
Utgangsspenning 12 V / 120 W - Metallhus

Profesjonelt strømfordelingskap. Den fungerer som en sentralisert strømforsyning for flere kameraer eller andre sikkerhetsenheter som tilbyr individuell beskyttelse.

Den gir en total effekt på 120 W (10 A) som fordeles jevnt mellom 4 likespenningsutganger på 12 V med klemmekobling. Kilden drives av en stikkontakt (AC 96 ~ 264 V).

Den har flere beskyttelsessystemer for å sikre at installasjonen fungerer perfekt:

- Sikring på 10A for generell beskyttelse ved inngangen til kilden
- PTC tilbakestillbar sikring for hver enkelt utgang inntil 1150 mA
- Beskyttelse mot kortslutning

Beskyttelse mot overspenning og overspenninger

Den har et EMI-filter for å unngå elektromagnetisk interferens på andre enheter eller kabler i nærheten. På grunn av korreksjonen av effektfaktoren (PFC) unngås de elektriske kostnadene

for reaktiv energi i industrianlegg. Lav støyeffekt for en ren og stabil drift av tilkoblede enheter. Utgangsspenningen er fast i DC 12 V.

Strømforsyningen er plassert i et metallskap med isolerte kabelgjennomføringer og nøkkellås for ekstra beskyttelse. På forsiden av boksen er det en indikator med status-LED for hver utgang for å lette både installasjon og vedlikehold.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Strømforsyningsinngang	AC 96 V - 264 V 50/60 Hz
Strømforsyning utganger	9 utganger via kobberpar (klemme)
Utgangsspenning	12VDC
Total kraft	120 W (10 A)
Maks intensitet. per utgang	1150 mA
Beskyttelse	Kortslutning / Overspenning / Strømtopper
Filtrert	EMI / PFC
Temp. operasjon	-20°C ~ +50°C
Dimensjoner	208 (H) x 152 (B) x 40 (D) mm
UPS funksjon	Kontakter for batterier 7AH-24AH eksternt (batteri ikke inkludert)