



[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## STRØMFORSYNING MED TILBAKESTILLBAR SIKRING 12V/20A



- Strømforsyning
- AC-inngang 100V~240V
- DC-utgang 12 V / 20 A (240 W)
- Tilbakestillbar sikring
- Strømforsyning DC 12 V / 15 A
- Metallhus
  
- Strømforsyning kan byttes og stabiliseres (transformator)
- Utgang DC 12 V
- 20 A / 240 W
- 2 utganger
- Spenningsområde 12 V ~13,5 V
- 50 (H) x 115 (B) x 215 (D) mm
- 870 g

### TEKNISK PRODUKTINFORMASJON:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Inngangsspenning</b> | AC 100~240 V |
| <b>Inngangsfrekvens</b> | 47~63 Hz     |
| <b>Utgangsspenning</b>  | DC 12~13,5 V |
| <b>Utgangseffekt</b>    | 240 W        |

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Utgangsstrøm</b>    | 20 A   |
| <b>Beskyttelse</b>     | Overbelastning, overstrøm, kortslutning og overoppheting |
| <b>Temp. operasjon</b> | -20°C ~ +55°C  |
| <b>Dimensjoner</b>     | 215 x 115 x 50 mm  |
| <b>Vekt</b>            | 870 g  |