



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

STRØMFORSYNING AC/DC VEKSEL 12V/2,5A



- Strømforsyning
- Input AC 100~240 V
- DC Output 12 V / 2,5 A (30W)
- Justerbar utgang 11,4~12,6 V
- Beskyttet mot overspenninger og strømtopper

AC/DC veksel strømforsyning. Nøyaktig spenningsstabilisering. Gitterhus for bedre varmeavledning.

Inngangen er koblet direkte til vekselstrømmen (AC 100~240 V) og gir kontinuerlig likestrøm 12 V 2,5 A. Den har en utgang. Spenningen kan justeres manuelt i et område mellom 11,4 V ~ 12,6 V.

Den har beskyttelsessystemer mot kortslutning, overspenning og strømtopper for å sikre en problemfri ytelse av installasjonen.

TEKNISK PRODUKTINFORMASJON:

Inngangsspenning

AC 100~240 V

Inngangsfrekvens	47~63 Hz
Utgangsspenning	DC 12 V (vanligvis)
Utgangsspenningsområde	Justerbar 11,4 V ~ 12,6 V
Utgangseffekt	30W
Utgangsstrøm	2,5 A
Arbeidstemperatur	-10°C ~ +45°C
Dimensjoner	115 x 50 x 30 mm
Vekt	220 g