



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE ZINKAIR BATTERI MED INNEBYGDE DC-KONTAKTER 7,5V 3200 WH



ZINKAIR BATTERI - Spenning 7,5 V / Kapasitet 3200 Wh - Trippel DC-kontakt: Jack, mini-USB og mplex - Kabellengde 2 m - Kompatibel med Ajax og RSI Videofied - 158 (H) x 260 (W) x 188 (D)) mm / 6 kg

- SAFIRE
- Sink-luft batteri
- Nominell 7,5 spenning V
- Kapasitet 430 Ah / 3200 Wh
- Minimum utladningstid 1700 t (forbruk 250 mA)
- Ikke oppladbar
- Innebygd trippel DC-kontakt: Jack, mini-USB og mplex
- Kabellengde 2 m
- Dimensjoner: 158 (H) x 260 (B) x 188 (D) mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Nominell spenning	7,5 V
Utladningsspenning	4,5 V
Nominell kapasitet	3200 Wh
Minimum nedlastingstid	1700 t (forbruk 250 mA)

Driftstemperatur	10°C~25°C
Kompatibilitet	Ajax Hub 2 og Hub 2 Plus (6V) / RSI Videofied XLL, XL og W
Kobling	Jack, mini-USB og modem for direkte tilkobling til panelet
Dimensjoner	158 (H) x 260 (B) x 188 (D) mm
Vekt	6 kg
Garanti	Garantier knyttet til forbruket av selve produktet vil ikke gjelde
Bruksmåte	Fjern det gule klistremerket fra overflaten og vent noen minutter før du slår på