



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 8 kanalers SF-NVR3108-B1



Safire Smart - NVR-opptaker for IP-kameraer B1-rekkevidde - 8 CH video / Komprimering H.265
- Oppløsning opptil 8Mpx / Båndbredde 40Mbps - HDMI 4K og VGA / 1HDD-utgang - Støtter
VCA-hendelser fra IP-kameraer / POS-funksjon

- Safire Smart
- B1
- NVR for IP-kameraer
- 8 CH
- 80 Mbps båndbredde støttes
- Maksimal oppløsning 8 megapiksler (3840x2160)
- Kompresjon H.265/H.264
- Utganger 4K HDMI og VGA
- POS funksjon
- IP Dual Stream Access
- Mus
- RCA lyd
- Plass til 1 HDD
- WEB, CMS og smarttelefongrensesnitt
- ONVIF-kompatibel

| | |
|----------------------------------|--|
| Merke | Safire Smart |
| Område | B1 |
| Innganger for IP-kameraer | 8CH IP |
| IP-kompatible kameraer | Safire Smart (native protokoll), ONVIF |
| Toveis lyd | 1 inngang / 1 RCA utgang |
| Videoutganger | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
| Main Stream-opptak | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960H/D1/CIF |
| Avkodingskapasitet | 1CH 8Mpx 4CH 1080P |
| Videokomprimeringsformat | H.265 / H.264 |
| Lydkomprimering | G.711(U/A) |
| Total båndbredde | 40 Mbps nedstrøms / 40 Mbps oppstrøms |
| Skjermopløsning | HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| | VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1824x768 |
| Alarmer | Nei |
| POS funksjon | Ja |
| Opptaksmetode | Manuell, programmert, bevegelsesdeteksjon, smarte hendelser, alarminngang, POS |
| Samtidig multifunksjon | Pentaplex: Live, opptak, avspilling, sikkerhetskopiering og fjerntilgang |
| Ekstern sikkerhetskopi | USB-minnepinne / USB HDD / USB CD-RW / USB DVR-RW / |
| Internt minne | 1x 3,5" HDD SATA3.0 opptil 8 TB (ikke inkludert) |
| Kommunikasjon | 2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) |
| Fjerntilgang | Nettleser, Safire Smartphone-app og PC-programvare Safire Smart VMS |
| Strømforsyning | DC 12V / 1,5A, < 10W (uten harddisk) |
| Driftstemperatur | -10°C ~50°C, fuktighet 90 % |
| Dimensjoner / vekt | 45 (H) x 300 (B) x 249 (D) mm / 0,9 kg |