



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE SMART 16 kanalers SF-NVR3116-B1



Safire Smart - NVR-opptaker for IP-overvåkningskameraer B1-rekkevidde - 16 CH video / Kompresjon H.265+ - Oppløsning opptil 8Mpx / Båndbredde 112Mbps - HDMI 4K og VGA / 1HDD-utgang - Støtter VCA-hendelser fra IP-kameraer / POS-funksjon

- Safire Smart
- B1
- NVR for IP-overvåkningskameraer
- 16 CH
- 112 Mbps båndbredde støttes
- Maksimal oppløsning 8 megapiksler (3840x2160)
- Kompresjon H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Utganger 4K HDMI og VGA
- POS funksjon
- IP Dual Stream Access
- Mus
- RCA lyd
- Plass til 1 HDD
- WEB, CMS og smarttelefongrensesnitt
- ONVIF-kompatibel

Merke	Safire Smart
Område	B1
Innganger for IP-kameraer	16CH IP
IP-kompatible kameraer	Safire Smart (native protokoll), ONVIF
Toveis lyd	1 inngang / 1 RCA utgang
Videoutganger	1 HDMI 4K, 1 VGA
Main Stream-opptak	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
Avkodingskapasitet	1CH 8Mpx 4CH 1080P
Videokomprimeringsformat	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Lydkomprimering	G.711(U/A)
Total båndbredde	112 Mbps nedstrøms / 112 Mbps oppstrøms
Skjermopløsning	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1824x76
Alarmer	Nei
POS funksjon	Ja
Opptaksmetode	Manuell, programmert, bevegelsesdeteksjon, smarte hendelser, alarminngang, POS
Samtidig multifunksjon	Pentaplex: Live, opptak, avspilling, sikkerhetskopiering og fjerntilgang
Ekstern sikkerhetskopi	USB-minnepinne / USB HDD / USB CD-RW / USB DVR-RW /
Internt minne	1x 3,5" HDD SATA3.0 opptil 8 TB (ikke inkludert)
Kommunikasjon	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Fjerntilgang	Nettleser, Safire Smartphone-app og PC-programvare Safire Smart VMS
Strømforsyning	DC 12V / 1,5A, < 10W (uten harddisk)
Driftstemperatur	-10°C ~50°C, fuktighet 90 %
Dimensjoner / vekt	45 (H) x 300 (B) x 249 (D) mm / 0,9 kg