



[WWW.SECURITYSYSTEMS.NO](http://WWW.SECURITYSYSTEMS.NO)

## SAFIRE SMART 8 kanalers SF-NVR6108A-A1



Safire Smart - NVR-opptaker for IP-overvåkningskameraer A1-rekkevidde - 8CH video / H.265+  
- Oppløsning opptil 8Mpx / Båndbredde 80 Mbps - HDMI 4K og VGA / 1HDD-utgang -  
Ansiktsgjenkjenning / smarte søk

- Safire Smart
- A1
- NVR for IP-overvåkningskameraer
- 8 kanalers
- 80 Mbps båndbredde støttes
- Maksimal oppløsning 8 megapiksler (3840x2160)
- Kompresjon H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Utganger 4K HDMI og VGA
- POS funksjon
- Ansiktsgjenkjenning
- Ansiktssporing på kart
- IP Dual Stream Access
- Mus
- RCA lyd
- Alarmer
- Plass til 1 HDD
- WEB, CMS og smarttelefongrensesnitt

- ONVIF-kompatibel

<b>Merke</b>	Safire Smart
<b>Område</b>	A1
<b>Innganger for IP-kameraer</b>	8CH IP
<b>IP-kompatible kameraer</b>	Safire Smart (native protokoll), ONVIF
<b>Toveis lyd</b>	1 inngang / 1 RCA utgang
<b>Videoutganger</b>	1 HDMI 4K, 1 VGA
<b>Main Stream-opptak</b>	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280x1024/960P/720P/960H/D1/CIF
<b>Avkodingskapasitet</b>	1CH 8Mpx 4CH 1080P
<b>Videokomprimeringsformat</b>	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
<b>Lydkomprimering</b>	G.711(U/A)
<b>Total båndbredde</b>	80 Mbps nedstrøms / 80 Mbps oppstrøms
<b>Skjermopløsning</b>	HDMI: 3840x2160@60FPS/30FPS, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
<b>Alarmer</b>	VGA: 1920x1080, 12480x, 12480x, 710x
<b>POS funksjon</b>	8 innganger / 4 utganger
<b>Intelligente funksjoner</b>	Ja Ansiktsgjenkjenning opptil 8CH Beregning av opptil 180 bilder/minutt 32 biblioteker og opptil 5000 ansiktsbilder
	Bildesøk via opptaker, APP og programvare
	Ansiktssporing på kart eller plan
	Statistisk informasjon om ansiktsresultater.
<b>Opptaksmetode</b>	TrueSense intelligente hendelsessøk etter mennesker og kjøretøy (kamera med TrueSense kreves)
<b>Samtidig multifunksjon</b>	Manuell, programmert, bevegelsesdeteksjon, smarte hendelser, alarminngang, POS
<b>Ekstern sikkerhetskopi</b>	Pentaplex: Live, opptak, avspilling, sikkerhetskopiering og fjerntilgang
<b>Internt minne</b>	USB-minnepinne / USB HDD / USB CD-RW / USB DVR-RW /
<b>Kommunikasjon</b>	1x 3,5" HDD SATA3.0 opptil 8 TB (ikke inkludert)
<b>Fjerntilgang</b>	1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485
<b>Strømforsyning</b>	Nettleser, Safire Smartphone-app og PC-programvare Safire Smart VMS DC 12V / 2A, < 10W (uten harddisk)

**Driftstemperatur**  
**Dimensjoner / vekt**

-10°C ~50°C, fuktighet 10~90 %  
45(H) x 300(B) x 249(D)mm / 1Kg