



WWW.SECURITYSYSTEMS.NO

SAFIRE MULTIFUNKSJONELT BÆRBART BATTERI MED 8 UTTAK



Oppladbart litiumbatteri - Stor kapasitet 155Wh - 1 AC 220V-utgang - 3 DC 9~12V-utganger - 4 USB-utganger (1 USB C-utgang) - LED-skjerm

- safir
- Multifunksjonelt bærbart batteri
- LED-indikatordisplay
- Maks kapasitet 155Wh
- 100W Maksimal utgangseffekt
- 11,1V / 14Ah litiumionbatteri
- 3 dC 9~12V / 10A, 15A maks utganger.
- 1 utgang AC sinusbølge
- 2 uSB 5V / 2,1A maks utganger.
- 2 utganger USB (1 type C) 5V~9V 2.1A maxQuick Charge 3.0

Merke	safir
Kapasitet	155Wh litiumion
Ladetid	DC15V/2A: 8~9 timer
Maksimal utgangseffekt	100W
DC utgang	3x 9~12VDC / 10A (15A maks. totalt)
AC-utgang	1x 220VAC modifisert sinusbølge
USB-utgang	2x USB 5V / 2.1A (3.1A maks.) 1x USB 5~9V / 2A Qualcomm QuickCharge

Indikator
Dimensjoner
Vekt

3.0
1x USB C 5~9V / 2A Qualcomm
QuickCharge 3.0
LED-skjerm
180 (H) x 96 (B) x 207 (Fo) mm
1700 g